

Общие сведения

Антенна AGATA-2 MIMO 4x4 BOX предназначена для использования в комплекте с модемами или роутерами MIMO 4x4 в диапазоне частот 1700-2700МГц. Тип антенны – двойная двухполяризованная синфазная вибраторная решетка. Антенна имеет высокий коэффициент усиления, низкий КСВ. Активные излучатели антенны укрыты в пластиковый корпус. На корпусе антенны закреплен гермобокс для защиты модема от осадков и влаги. Входы антенны имеют короткое замыкание по постоянному току между внешними и внутренними проводниками. Связь антенны с модемом осуществляется посредством четырех адаптеров SMA-female/MHF-4 или другими (выбирается при покупке). Для выноса антенны используется USB 2.0 - удлинитель длиной 10 метров, или патчкорд (в случае использования роутера). Рекомендуемый температурный диапазон эксплуатации -30...+50 градусов Цельсия.

Комплект поставки:

1. Выносная панельная антенна AGATA-2 MIMO 4x4 BOX с выходными разъемами SMA-male - 1 штука.
2. Гермобокс для модема
3. USB 2.0-удлинитель длиной 10 метров (кабель FTP CAT5E или аналогичный) для соединения модема с компьютером или роутером - 1 штука.
4. Крепление для антенны - 1 штука
5. Инструкция по установке - 1 штука
6. Картонная упаковка - 1 штука



Электрические характеристики антенны	AGATA-2 MIMO 4x4 BOX
Рабочий диапазон частот, МГц	1700-2700
Усиление в диапазоне 3G (1.9-2.2ГГц), dBi	4 x 15-16
Усиление в диапазоне WIFI (2,4ГГц), dBi	4 x 17
Усиление в диапазоне 4G (2.5-2.7ГГц), dBi	4 x 17-17.5
Ширина ДН (гор./верт.), град	15-23/30-45
Уровень боковых лепестков, дБ не более	-12
Входное сопротивление, Ом	50
КСВ в диапазоне 3G/4G/WIFI, не более	1,7
Развязка между портами, дБ	>25
Допустимая мощность, Вт	10
Поляризация	V+H или X-pol
Механические характеристики антенны AGATA-2 MIMO 4x4 BOX	
Масса, г	2500
Габаритные размеры без крепления, мм	410x410x40
Разъем	4 x SMA-male
Материал антенны	Оцинкованная сталь, сталь
Материал защитной коробки	Поликарбонат+ABS

Производитель: **ООО НПП Антэкс, г. Екатеринбург,**

Гагарина 51, оф.3, тел. 8 (343) 287- 4 – 286, www.antex-e.ru

Срок гарантии составляет 2 года со дня продажи данного устройства, при условии отсутствия механических повреждений антенны и ВЧ-разъемов, USB-удлинителя, бокса.

Инструкция по установке антенны AGATA-2 MIMO 4x4 BOX

Рекомендации

Перед началом монтажа антенны необходимо правильно выбрать место установки антенны.

Антенна должна быть установлена в месте, где есть прямая видимость до антенн базовой станции (БС) 3G/4G.

Место установки должно удовлетворять следующим требованиям:

- на пути от антенны к точке доступа не должно быть никаких близко стоящих высоких препятствий (например: крыша, здания, лесопосадки, холмы, горы), так как это мешает распространению сигнала. Во избежание этого **необходимо устанавливать антенну как можно выше;**

- нахождение металлических и прочих предметов ближе 1-1,5 метра от антенны могут вызвать отражение радиоволн и повлиять на качество связи;

- расстояние от места установки антенны до точки нахождения вашего модема должно быть как можно короче, так как применение более длинного USB-кабеля может привести к сбоям в работе модема. Если у Вас оказался излишек кабеля, то лучше использовать его на поднятие антенны **как можно выше над землей.**

Варианты установки антенны изображены на рисунке 1.

Где 2,3 – правильная установка (нет близко расположенных препятствий), а 1 и 4 – неправильная (здесь естественные препятствия - крыша и дерево мешают распространению сигнала).




Рисунок 1. Варианты установки антенн

Полезный совет: для поиска места установки можно использовать ваш модем, подключенный к ноутбуку; найдите место, где уровень сигнала базовой станции будет максимальный и там выберите место установки.

Сборка и настройка антенны

1. Прикрутите разъемы адаптеров (1) к входам антенны (2) (рисунок 2). Подключите вторые разъемы адаптера (3) к модему (4). Подключите (рис. 2) модем (5) к разьему USB-удлинителя, аккуратно поместите подключенный модем в основание бокса (7). Установите уплотнительный шнур (8) в паз верхней крышки бокса (9) (если он не установлен производителем). Аккуратно, без лишних усилий прикрутите верхнюю крышку на винты (10). Прикрутите «Г»-образную деталь крепления (11) к шасси (17) при помощи шайб и гаек (13). Прикрутите шасси к экрану антенны 12 при помощи гаек и шайб (18). Соберите крепление, продев «U»-болт (14) через зубчатое крепление (15) и «Г»-образную деталь, накрутите гайки и шайбы (16).

2. Прикрутите антенну (рис. 3) к мачте затянув гайки на «U»- болте. Установите требуемый азимут и угол наклона антенны, так чтобы максимум усиления антенны был направлен в сторону предполагаемого нахождения БС. Первоначальное положение стрелок поляризации на маркировочной наклейке (19 на рис.2) должно быть «+».

3. Включите USB-удлинитель в компьютер, запустите программу, поставляемую с модемом.

4. Произведите настройку антенны, вращая ее влево, вправо с шагом 5-15 градусов и каждый раз проверяйте уровень радиосигнала от базовой станции либо скорость передачи данных (уровень сигнала можно измерять при помощи программы

поставляемой оператором связи или в веб-интерфейсе модема, роутера). Выдерживайте между поворотами интервал времени в 0,5-2,0 минуты. Затем вращайте вверх-вниз с шагом 2-3 градуса до максимального уровня сигнала. Найдя положение, при котором сигнал наиболее сильный (либо скорость передачи максимальна), затяните все резьбовые соединения.

5. Проложите и закрепите кабель от антенны до модема. Не допускайте резких перегибов и пережимов кабеля. После укладки кабеля проверьте скорость передачи данных.

Если связь с БС 3G/4G не удалась или скорость передачи данных неудовлетворительная, необходимо изменить место установки антенны либо использовать антенну с большим коэффициентом усиления. Также необходимо проверить качество соединения разъемов и целостность кабеля.

6. Система беспроводного доступа готова к эксплуатации.




Рисунок 2. Сборка антенны

На сайте предприятия Антэкс действует технический форум. Здесь вы сможете получить ответы на все технические вопросы. Адрес: <http://antex-e.ru/forum/>




Рисунок 3. Установка антенны на мачту